

Jak sestavit úložiště Sigenergy Sigenstor



Možnosti a kombinace

- Je možné kombinovat **dvě různé kapacity** bateriových modulů (např. 5+8 kWh).
- V jedné věži může být vždy max. **6 bateriových modulů** neohledě na kapacitu.
- V jedné věži může být vždy max. **8 komponent včetně střídače** (1 střídač, 1 EV DC, 6 bateriových modulů).
- V jedné věži může být max. **1 EV DC charger**.
- Pro funkci back-up je nutné přidat **Sigenergy Gateway HomePro**.
- Pokud v systému není Gateway, je **nutné dokoupit Smart meter** (není součástí balení střídače).
- K bateriím je nutné dokoupit **instalační sadu** – buď na zem, nebo na zeď. V sadě je podstavec, krytky na kabeláž, šrouby.

Funkce a komponenty	Bat. Modul	Střídač	AC charger	DC charger	Gateway	Smart meter	Instalační sada
PV+BAT	✓	✓	-	-	-	✓	✓
PV+BAT+EVAC	✓	✓	✓	-	-	✓	✓
PV+BAT+EVDC	✓	✓	-	✓	-	✓	✓
PV+BAT+BACK-UP	✓	✓	-	-	✓	-	✓
PV+BAT+EVDC+BACK-UP	✓	✓	-	✓	✓	-	✓

	Bat. Modul	Střídač	AC charger	DC charger	Gateway	Smart meter	Instalační sada
SKU	5 kWh - 13938 6 kWh - 14102 9 kWh - 14017	10 kW - 13952 12 kW - 13953 15 kW - 13954 17 kW - 13945 20 kW - 13944 25 kW - 13943	11 kW - 13976	12,5 kW - 13989 25 kW - 13991	30 kW - 13985	Nepřímý - 14015	Země - 13999 Zeď - 13974